

# 映像分配器(ラックマウント型)

# VD-142R

## ■製品概要

本機は、1系統の映像入力信号を4分配又は8分配する回路が実装されています。  
 内部の設定により、1系統の映像入力信号を8分配に切り換えが可能です。  
 入力インピーダンスを75Ω又は、Hi-Zに切り換えが可能です。  
 電源スイッチ及び、ヒューズを前面内部に配置している為、メンテナンスが容易にできます。

| ■定格      |                                  | VD-142R |         |
|----------|----------------------------------|---------|---------|
| 映像入力     | 1Vp-p/75Ω又はHi-Z                  | 1回路×2系統 | BNCコネクタ |
| 映像出力     | 1Vp-p/75Ω                        | 4回路×2系統 | BNCコネクタ |
| クロストーク   | -45dB以下(4MHz)                    |         |         |
| 周波数特性    | ±1dB以下(0~4MHz)                   |         |         |
| DG/DP    | 1%/1deg以下                        |         |         |
| 設置方法     | ラックマウント(EIA規格)                   |         |         |
| 電源       | AC100V 50/60Hz                   |         |         |
| 消費電力     | 約 3W                             |         |         |
| 外形寸法(mm) | 480(幅)×44(高さ)×300(奥行き)           |         |         |
| 質量       | 約 4Kg                            |         |         |
| 塗装色      | AVライトグレイ(マンセルN8近似色) 前面のみ ※指定色塗装可 |         |         |
| 付属品      | ラックマウント金具/ACケーブル                 |         |         |

## ■外形寸法図

